

F M - 3080

SCANNER CODE-BARRES OEM



CARACTÉRISTIQUES

- Scanner code-barres 1D/2D CMOS
- Prise en charge de tous les standards de code-barres 1D/2D
- Spécialement conçu pour la lecture sur smartphones et tablettes
- 4 couleurs d'éclairage de l'écran à la lecture du code-barres disponibles
- Indice de protection IP65, résistant à la poussière et à l'eau
- Interfaces : RS232, USB

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

SPÉCIFICATIONS		
Capteur d'image		800x800 CMOS
Interfaces		RS232 / USB-HID
Code-barres	2D	PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, etc.
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
Mode de numérisation		Détection ou continu
Source lumineuse		LED Blanche
Fenêtre de Scan		50mm x 50mm
Champ de vision		Horizontal : 74° , Vertical : 74°
Contraste minimum		25%
M É C A N I S M E / A L I M E N T A T I O N		
Consommation		869mW
Voltage		5VDC $\pm$ 5%
Notification		Bip, Indicateur LED
Dimensions (L x P x H)		78.7 x 67.7 x 47,5 mm
Poids		132 g
ENVIRONNEMENT		
Température de fonctionnement		-20°C - +60°C
Température de stockage		-40°C - +70°C
Humidité		5% - 95% (sans condensation)
CERTIFICATIONS		
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B		

CÂBLES D'INTERFACE	
RS-232	Equipé d'un connecteur d'alimentation; utilisé pour connecter le scanner à un dispositif hôte
USB	Utilisé pour connecter le scanner à un dispositif hôte
ALIMENTATION	
Adaptateur d'alimentation (Modèle RS232 seulement) : Sortie: 5V DC, 1.5A; Entrée: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.