

ER 80

SCANNERS CODE-BARRES RFID



CARACTERISTIQUES

Scanners code-barres QR Code et code 1D

Identifie les codes-barres sur papier ou écran

Paramétrage via le logiciel uniquement en Rj45

Interfaces : Wiegand26, Wiegand34, RS485, RS232, USB

Dimension : 86 mm (L) x 86 mm (l) x 42 mm (P)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

- Ne pas brancher l'alimentation aux ports SPK+ et SPK-.
- Sortie Wiegand, le QR code doit être conforme au principe de combinaison de nombres hexadécimaux 0~F, un QR code conforme émettra un bip, le controller peut recevoir les données de la carte ; un QR code non conforme émettra deux bips, le controller ne peut pas recevoir les données de la carte.
- Sortie Wiegand; la sortie du QR code par défaut est décimale.

SPÉCIFICATIONS		
Voltage		DC 9V-16V
Courant		800mA
Code-barres lus	1D Code	EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, Code 39, Interleaved 2 of 5
	2D Code	QR Code
Distance de lecture		1~10CM
Type de cartes lues		EM-ID, M1, 15693, 125KHZ \ ISO1443A \ ISO1443B \ ISO15693
Interfaces		Wiegand26, Wiegand34, RS485, RS232, TCP/IP, USB
Lumière LED		Intégrée
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		
Dimensions		86 mm (L) x 86 mm (l) x 42 mm (P)
Poids		300 g
ENVIRONNEMENT		
Température de fonctionnement		-30°C - +70°C
Humidité		10% - 90% (sans condensation)
CONNECTION		
Connection du terminal		VCC : DC12V GND : GND D0 : Data0 D1 : Data1 LED : Indication LED BEEP : Son TX/R+ : RS232+ / RS485+ TX/R- : RS232- / RS485- SPK-, SPK+ : non défini Rj45 : Connecté au réseau, Paramétrage via le logiciel uniquement en Rj45 Micro-USB : Pour clavier virtuel USB et port de communication USB virtuel

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.